ＣＫ－９－２配線表

㈱ムトーエンジニアリング

ﾋﾟﾝNo.	線材色	ﾄﾞｯﾄﾏｰｸと色	GKS	
			入出力	信号名
A1	橙	赤－	入力	入力COM
A2	灰	赤－	入力	入力COM
A3	白	赤－	入力	プリセット
A4	黄	赤－	入力	現在値送信
A5	桃	赤－	入力	パネルロック
A6	橙	赤－－	出力	エラー
A7	灰	赤－－	出力	ポイント1
A8	白	赤－－	出力	ポイント2
A9	黄	赤－－	出力	ポイント3
A10	桃	赤－－	出力	ポイント4
A11	橙	赤－－－	出力	ポイント5
A12	灰	赤－－－	出力	ポイント6
A13	白	赤－－－	出力	ポイント7
A14	黄	赤－－－	出力	ポイント8
A15	桃	赤－－－	出力	ポイント9
A16	橙	赤－－－－	出力	ポイント10

ﾋﾟﾝNo.	線材色	ﾄﾞｯﾄﾏｰｸと色	GKS	
			入出力	信号名
B1	橙	黒－	シリアル通信	RS485(終端抵抗)
B2	灰	黒－		RS485(終端抵抗)
B3	白	黒－		RS485(RXD－)
B4	黄	黒－		RS485(RXD＋)
B5	桃	黒－		RS485(TXD－)
B6	橙	黒－－		RS485(TXD＋)
B7	灰	黒－－		RS232C(SG)
B8	白	黒－－		RS232C(FG)
B9	黄	黒－－		RS232C(RXD)
B10	桃	黒－－		RS232C(TXD)
B11	橙	黒－－－	－	NC
B12	灰	黒－－－	－	NC
B13	白	黒－－－	出力	出力COM
B14	黄	黒－－－	出力	出力COM
B15	桃	黒－－－	出力	出力COM
B16	橙	黒－－－－	出力	出力COM

※詳しくは本体取扱説明書を御参照下さい。